Publication No.: 2632/1981

Publication Date: January 10, 1981

Date of Filing: June 15, 1979

Applicant: Toko Inc.

Inventor: Shoichi Utsugi Title: LOW-PASS FILTER

Abstract

A low-pass filter includes two inductors connected in series, and a serial resonance circuit having an inductor inserted between a connection point of the two inductors and ground. An inductor of the serial resonance circuit is configured equivalently by mutual induction between the inductors connected in series.



実用新案登録願

昭和54年 6月15日

特許庁長官 競發帶二 殿

1、考案の名称

2. 考 案 者

フリガデ 住 所(居所)

カッチが

(他

名)

名)

3. 実用新案登録出願人

名 称 (308) 東 光 株式会社

代表者 樋 田 寔

4. 添付書類の目録

- し(1) 明細書
- (2) 図 面
 - (3) 願書副本

(4) (



1 通 1 通 1 通

通)



△54 081978

2632

1 考案の名称

ローパスフイルタ

- 2. 実用新業登録請求の範囲
- (1) 2つの直列に接続されたインダクタと、その接続点とアース間に挿入されたインダクタとコンデンサから成る直列共振回路とを有するローパスフィルタにおいて、前記直列接続されたインダクタ間の相互誘導によつて直列共振回路のインダクタを等価的に形成したことを特徴とするローパスフィルタ。
- (2) 実用新案登録請求の範囲(1)において、直列接続されたインダクタの少なくとも一方を複数のインダクタに分割し、主に分割された一部の結合インダクタと直列接続された他のインダクタ間の相互誘導によつて直列共振回路のインダクタを形成したことを特徴とするローバスフィルタ。
- (8) 突用新案登録請求の範囲(2)において、3つ以上の巻帯を有するドラムコアに、直列接続された他方のインダクタと分割されたインダクタの5



ち一方のインダクタとを別々の着薄に着回し、それらの巻巻間の別の巻溝には分割した結合インダクタを巻回してなるととを特徴とするローパスフィルタ。

3. 考案の詳細な説明

本考案は、インダクタとコンデンサの組み合せから成るローパスフイルタに関するもので、小型で安価なローパスフイルタの提供を目的とする。

従来との種のローパスフイルをは、第1図に示す回路が一般的であつた。つまり2つの直列接続されたインダクをLx・L。と、それらインダクタの接続点Pとアース間に挿入されたインダクタ Li及びコンデンサ Ciによる直列共振回路とを有するローパスフイルをであり、そのローパス特性は第2回に示される。なか第2回にかける減衰極 fi は第1図にかける Li と Ci の直列共振回路によつて決定される。

しかしながらとの様を従来のローパスフィルタは、前記インダクタ L₁・ L₂・ L₃ を夫々別の巻回されたコイルを用いて構成していたので、ローパ

スフイルタの外形が大きくなりがちであつたし、インダクタを等放する為のポピンや療材その他の部品も各々3つ必要として製品のコスト高をまねいていた。

本考案は以上の欠点を改善するもので、以下その実施例を説明する。

· .



されるものではないし、直列接続されたインダクタ L₂・L₃のインダクタンス値は、夫々L₂-M及びL₃-Mとなる。また実施例におけるローパス特性は、前記等2図と同じであり、減衰極 f₃ は第3図の直列共振回路(MとC₃)によつて決定される周波数である。

減費福力・ヤローパス特性を任意に可変できる。 なお、本考案において結合係数 K は 1 よりも小さい方がよい。その理由は、K が 1 若しくは 1 に近似になるとフィルターがローパス特性を示さずに 平担となつたり、特定の間波数でトラップ特性を 示すのみになる為である。出願人は結合係数 K が Q 4 ~ Q 5 で実用化している。

また第4図は本考案の他の実施例を示するので、第3図の実施例において直列接続されたインダクタ L_2 を分割して L_2 と L_3 と L_4 を分割して L_4 と L_5 を L_5 を L_5 を L_5 を L_5 と L_5 を L_5 の L_5 を L_5 を

る。とこでKはインダクタ Lzz ・Lzz とインダク メ La 間の結合係数を示し、前記第2図における 演奏値 f_1 は、 $f_2 = \frac{1}{2\pi\sqrt{M \cdot C_1}}$ で表わすことができ る。そしてこの実施例では、結合係数目はインダ クォ L₂(L₂₁ + L₂₂)とインダクタ L₂によつて決 定され、インダクタ Lzの分割によつてあまり変化 しないので、全体のローバス特性の成立にはその 分割があまり影響しない。これに対し、相互イン ダクタンスMは主に結合イングクタ Lag とインダ クタ La 間の結合によつて形成され、かつ前配 M の 関係式からインダクタ Ltt の巻線の変化つまり インダクタLzの分割の割合によつて、結合係数 Kが一定であるにもかかわらず大きく可変できる。 従つてローバス特性中の減衰極力を広範囲に可変 できる訳で、任意の減衰態特性が得られる。特に 結合インダクタ Laz は、インダクタ Laz や La より も十分小さい方が、相互インダクタンスMの変化 量を大きくできるので、結合インダクタム。は上れ ·Laよりも普線を減らし、その巻線を可変すれば 減衰極特性を広範囲に可変できる。そしてこの意

4 國に示す実施例では、結合係数 K を一定にすると減費復元の可変量が大きくとれない第 5 図のものに比べ、以上の様に結合係数 K を一定にしたまま任意のローバス特性が得られる。なお、第 4 図の実施例にかいては、直列接続したインダクタ L を分割した場合を述べたが、インダクタ L を分割しても、また双方を分割してもよいことはもちろんである。

さらに等 5 図は、第 4 図の実施例のインダクタ L1 (L21)及び L2 をポピンに巻回した状態をポピンを回した状態を示するのである。図において 4 枚のツバる・5・7・9 を殺けてるつの巻海を有するドラムコックの一次では、1 では、 1 の 1 の 2 を 2 を 3 では、 1 では、

(Lzz, Lzz) と La を普回できるため、部品点数が少なく、小型のローパスフィルタが得られ、巻線姿貌等の作業性も、従来の如きコイルやポピンの数が多いものに比べはるかに改替されている。なか、前記ポピンの巻帯は、3つ以上任意に形成することが可能であることはもちろんである。

以上説明した様に、本考案はローパスフィルタを構成する直列接続されたインダクタ、相互間の結合によって直列共振回路を構成するインダタを省略できるので、部品点数が減少しかれる。 を所望の特性のローパスフィルタが得られたのインダクタと結合させるとによってよってよってはあったインダクタのによって構動を一定にしたまま任意のローパス学性を有するローパスフィルタが得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1図:従来のローパスフイルタを示す回路図。

第2図:ローパスフイルタの示すローパス特性

!图。

第3~4図:本済楽のローパスフイルタの実施

例を示す回路図。

第5 図:本考案のローパスフイルタの第4 図の 実施例を構成するインダクタを着回し た新面図。


 $L_1 \rightarrow L_2 \cdot L_{21} \cdot L_3 : 1 \vee \mathcal{F} \mathcal{I} \mathcal{F}$


L11: 結合インダクタ


1:ポピン


3・5・7・9: ツベ。


実用新案登録出級人 東光 株 式 会 社











变用新家登錄出職人

栗 光 株 式 会 社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.